



**ACIONADOR MANUAL
ENDEREÇÁVEL**

AMQ-E

Código	Modelo
0022251	AMQ-E SOBREPOR
0022252	AMQ-E EMBUTIR

Especificações Técnicas:

Tensão nominal	24VCC
Tensão de operação	22 à 28VCC
Consumo do laço endereçável	300uA em supervisão 2.1mA em alarme*
Corrente máxima de saída para sirene	50mA* @ 24VCC
Tipo de acionamento	Pressão – rearmável (com chave inclusa)
Endereços programáveis	001 a 500
Endereços utilizados	1 endereço
Protocolo de comunicação	ALF-500 (proprietário)
Secção máxima do cabo	2,5mm ²
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Sobrepor com entrada para tubo 3/4" Embutido com o uso do acessório ADAPT-Q
Temperatura de operação	De -5°C até +55°C
Umidade relativa	0 à 85% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	90x90x65mm
Peso	140g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-11

*A corrente total do dispositivo em alarme deverá ser somada com a corrente da sirene conectada ao acionador.

Descrição:

O dispositivo AMQ-E é um acionador manual para alarme de incêndio endereçável.

Conta com um sistema de acionamento por pressão manual, sendo necessário pressioná-lo no local indicado.

Possui uma tampa de proteção frontal basculante contra acionamento acidental e conta com dois LEDs de sinalização, onde um led piscará na cor verde, sinalizando perfeita comunicação com a central e o segundo led ficará permanentemente aceso na cor vermelha quando o dispositivo for acionado, ou seja, estiver em condição de alarme.

Para efetuar o rearme do dispositivo, basta inserir a chave que acompanha o dispositivo no orifício destinado e efetuar um giro de 90°, no sentido horário.

O acionador deve ser instalado em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

No momento da compra é possível escolher se o acionador será fixado à parede de maneira sobreposta ou embutida. Para fixação de maneira sobreposta, solicite o modelo "AMQ-E p/ sobrepor", que virá com a base de

fixação padrão. Para fixação de maneira embutida, solicite o modelo "AMQ-E p/ embutir", que virá com o acessório ADAPT-Q.

Assim como os demais acionadores da linha clássica, possui uma saída exclusiva para ligação de uma sirene convencional de 24Vcc com consumo de até 50mA, direto no acionador, proporcionando flexibilidade e economia para o seu projeto.

Utiliza 1 endereço na rede endereçável, que pode ser programado entre 001 ao 500 e o microcontrolador armazena toda a programação de endereço em memória não volátil podendo ser alterado a qualquer momento através do modo de configuração da central.

A conexão na rede endereçável para comunicação com a central é feita através de um borne de 3 vias, onde deve ser conectado o cabo da rede, respeitando a polaridade positiva (L+) e negativa (L-) e o cabo de comunicação (C).

É compatível com todas as centrais da linha clássica de 3 fios da ILUMAC que utilizam protocolo de comunicação proprietário ALF-500.





Versão Sobrepor



Versão Embutida Com ADAPT-Q

Acionamento:



Chave de Rearme

Acessório:



Código	Modelo
002190	ADAPT-Q

Dimensões:

