


**SIRENE AUDIOVISUAL
 CONVENCIONAL**
SAVQ-C

Código	Modelo
0020421	SAVQ-C – SOBREPOR
0020422	SAVQ-C – EMBUTIR

**Versão
 Sobrepor**

**Versão Embutida
 Com ADAPT-Q**

Características Técnicas:

Tensão nominal	24Vcc
Tensão de operação	20 à 28Vcc
Consumo	12mA em alarme
Sinalização sonora	103dB @ 1m – bitonal
Sinalização visual	4 leds Pisca na cor vermelha
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS na cor vermelho
Fixação	Sobrepor c/ entrada superior/inferior para tubo 3/4" Embutido c/ o uso do acessório ADAPT-Q
Temperatura de operação	-5°C à 55°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	90x90x65mm
Peso	200g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-3 ISO 7240-23

COM 02 SONS:

PARA ABANDONO

SIMULAÇÃO DE BRIGADA
Descrição

O dispositivo SAVQ-C é uma sirene audiovisual para alarme de incêndio convencional.

A SAVQ-C se destaca pelo seu design compacto e inovador. Seu difusor frontal na cor vermelha, combinado com LEDs de alta luminosidade, oferece uma visibilidade excepcional de até 180°. Além disso, possui um som microcontrolado de alta intensidade, seguindo o padrão bitonal, que trabalha em harmonia com os LEDs pulsantes na cor vermelha.

O uso da tecnologia microcontrolada permite uma grande eficiência, emitindo um forte sinal sonoro e mantendo um baixo consumo, gerando economia no dimensionamento dos circuitos da rede endereçável.

A sirene deve ser instalada em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

No momento da compra é possível escolher se a sirene será fixada na parede de maneira sobreposta ou embutida. Para fixação de maneira sobreposta, solicite o modelo "SAVQ-C p/ sobrepor", que virá com a base de fixação padrão. Para fixação de maneira embutida, solicite o modelo "SAVQ-C p/ embutir", que virá com o acessório ADAPT-Q.

A conexão com a central é feita através de um borne de 2 vias, onde deve ser conectado o cabo da rede, respeitando a polaridade positiva (L+) e negativa (L-).

É compatível com todas as centrais convencionais de 24VCC e módulos de saída endereçáveis da ILUMAC.

Possui um funcionamento totalmente simples, bastando alimentá-la para acionar.

Acessório


Código	Modelo
002190	ADAPT-Q

Dimensões
