


**ACIONADOR MANUAL
 ENDEREÇÁVEL IP65**
AMQW-E

Código	Modelo
002254	AMQW-E


Características Técnicas:

Tensão nominal	24Vcc
Tensão de operação	22 a 28Vcc
Corrente de consumo	400uA @ 24Vcc em supervisão. 2mA @ 24Vcc em alarme*
Saída para avisador/sirene	1x avisador 50mA @ 24Vcc*
Tipo de acionamento	Pressão – rearmável
Endereços programáveis	001 a 500
Protocolo de comunicação	ALF-500 (proprietário)
Grau de proteção	IP65 (uso externo)
Material da caixa	Plástico ABS vermelho com proteção UV
Fixação	Sobrepôr com furação para rosca 3/4" BSP
Temperatura de operação	-5 à +55°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	122x122x70mm
Peso	215g
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 17240:2010 ABNT NBR ISO 7240-11

*Se houver avisador conectado, a corrente em alarme será a do acionador somado com a do avisador.

Descrição:

O acionador manual endereçável AMQW-E, possui vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra umidade, o tornando ideal para utilização em ambientes externos, onde há incidência de mudanças climáticas, como a chuva, o sol e o orvalho. É também indicado para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas.

Para garantir o seu índice de proteção 65 e correto funcionamento, sua instalação necessita que toda infraestrutura (caixas de passagem, tubulações, etc) sejam roscadas e vedadas, protegidas contra umidade.

Com o seu invólucro desenvolvido em plástico ABS com proteção UV, possui resistência adequada à radiação solar, garantindo assim a resistência necessária para a instalação externa.

Possui uma tampa de proteção frontal basculante contra acionamento acidental e conta com dois LEDs de sinalização, onde um led piscará na cor verde, sinalizando perfeita comunicação com a central. Já o segundo led ficará permanentemente aceso na cor vermelha quando o dispositivo for acionado, ou seja, estiver em condição de alarme.

Seu sistema de acionamento é por pressão manual, sendo necessário apenas levantar a tampa de proteção frontal e pressioná-lo no local indicado.

Para efetuar o rearme do dispositivo, basta inserir a chave que acompanha o dispositivo no orifício destinado e efetuar um giro de 90°, no sentido anti-horário.

É compatível com as centrais endereçáveis da linha clássica de 3 fios da ILUMAC com o protocolo ALF-500 (fabricação posterior à 2010).

Pode ser configurado com qualquer endereço de 001 a 500, ocupando um endereço na rede endereçável.

Assim como os demais acionadores da linha clássica, possui saída exclusiva para ligação de um avisador/sirene convencional de 24Vcc com consumo de até 50mA.


**EQUIPAMENTO RESISTENTE
 A ÁGUA - IP65**
Dimensões:
